


## SAT-Antennen-Relais

SUR 420 F, SUR 420 WSG

Zum Einsatz als „uncommitted“ switch

- Einzelanlagen und Teilnehmerableitungen von Mehrteilnehmersystemen.
- Alle Komponenten leiten den 22 kHz-Ton und DiSEqC-Signale weiter.
- Zum universellen Zusammenschalten von vier Ableitungen.
- Kaskadierbar bis max. 256 SAT-ZF-Ebenen.

passiv  
5 ... 2200 MHz



**Voraussetzung:** Receiver mit DiSEqC 1.1 / 2.1

| MODE Selector  | SMATV | START Byte | ADRESS Byte | BEFEHLS Byte | DATEN Byte | Mode 1  | Mode 2  | Mode 3  |
|--|-------|------------|-------------|--------------|------------|---------|---------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode 1</li> <li>• Mode 2</li> <li>• Mode 3</li> </ul> | 1     | E0         | 18          | 39           | F0         | Input 1 | Input 1 | Input 1 |
|  | 2     | E0         | 18          | 39           | F1         | Input 2 |         |         |
|  | 3     | E0         | 18          | 39           | F2         | Input 3 | Input 2 |         |
|  | 4     | E0         | 18          | 39           | F3         | Input 4 |         |         |
|  | 5     | E0         | 18          | 39           | F4         | Input 1 | Input 3 | Input 2 |
|  | 6     | E0         | 18          | 39           | F5         | Input 2 |         |         |
|  | 7     | E0         | 18          | 39           | F6         | Input 3 | Input 4 |         |
|  | 8     | E0         | 18          | 39           | F7         | Input 4 |         |         |
|  | 9     | E0         | 18          | 39           | F8         | Input 1 | Input 1 | Input 3 |
|  | 10    | E0         | 18          | 39           | F9         | Input 2 |         |         |
|  | 11    | E0         | 18          | 39           | FA         | Input 3 | Input 2 |         |
|  | 12    | E0         | 18          | 39           | FB         | Input 4 |         |         |
|  | 13    | E0         | 18          | 39           | FC         | Input 1 | Input 3 | Input 4 |
|  | 14    | E0         | 18          | 39           | FD         | Input 2 |         |         |
|  | 15    | E0         | 18          | 39           | FE         | Input 3 | Input 4 |         |
|  | 16    | E0         | 18          | 39           | FF         | Input 4 |         |         |

| Modell Art. Nr.                     | SUR 420 F<br>871416 | SUR 420 WSG<br>871417 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Eingänge / Ausgänge                 | 4/1                 |                       |
| Wetterschutzgehäuse                 | optional            | ✓                     |
| Durchgangsdämpfung                  | max. 2,5 dB         |                       |
| Übersprechdämpfung Terr.            | > 40 dB             |                       |
| Übersprechdämpfung SAT              | > 26 dB             |                       |
| DC-Durchlass                        | max. 500 mA         |                       |
| Systemumschaltung mit DiSEqC-Befehl | uncommitted         |                       |
| Strombedarf vom Receiver            | 60 mA               |                       |
| Umgebungstemperatur                 | -20 ... +50 °C      |                       |
| Abmessungen in mm                   | 140 x 82 x 38       | 124 x 112 x 40        |